

# Imprimante laser multifuncționale monocrome construite pentru viteză și fiabilitate, ideale pentru acasă și birouri mici.

Imprimare, copiere, scanare și transmitere faxuri la o calitate înaltă<sup>1</sup> cu imprimantele laser compacte monocrome rapide, fiabile și ușor de utilizat.



MF231



MF232w



MF237w

## Performanță de imprimare rapidă

- Imprimarea la viteză de 23 ppm vă ajută să lucrați mai rapid.
- Cu Quick First-Print, imprimanta se activează din modul inactiv și începe imprimarea într-o clipă.

## Scanner cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR)

- Copiați și salvați versiuni digitale ale documentelor pe hârtie cu ajutorul scannerului cu suport plat și al alimentatorului automat de documente ADF încorporate, cu rezoluție mare<sup>2</sup>.
- Transformați documentele scanate în PDF-uri editabile și care oferă posibilitatea de a căuta în text cu ajutorul software-ului inclus de recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

## Imprimați documente de pe smartphone<sup>3</sup>

- Imprimați de pe dispozitivele mobile cu ajutorul asistenței încorporate pentru Mopria™, Apple AirPrint™ și aplicația Canon PRINT Business.
- Conectați imprimanta la un cont Google Cloud Print.

## Monitorizați activitatea între PC sau dispozitivul mobil<sup>3</sup>

- Accesați cu ușurință informații despre imprimantă, modificați setările rețelei, configurați agenda și verificați nivelul tonerului toate acestea din interfața cu utilizatorul de la distanță (Remote User Interface - RUI).

## Îmbunătățiți durabilitatea

- Reduceți pierderile datorită raporturilor ECO, care conțin observații despre consumul de energie al imprimantei.
- Economisiți energie cu oprirea automată și cu reducerea consumului de energie în modul inactiv și standby.

Notă de subsol:

<sup>1</sup> numai pentru MF237w

<sup>2</sup> numai pentru MF237w

<sup>3</sup> pentru MF232w și MF237w

**i-SENSYS** MF231 MF232w MF237w



## Specificații tehnice

### Consum de energie

#### MF231:

Maxim: aprox. 1120 W  
În standby: aprox. 4,2 W  
Mod inactiv: aprox. 1,2 W  
Oprit: 0,5 W sau mai puțin  
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,6 kWh/săptămână  
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)  
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

#### MF232w:

Maxim: aprox. 1120 W  
În standby: aprox. 4,2 W  
Mod inactiv: aprox. 1,2 W  
Oprit: 0,5 W sau mai puțin  
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,7 kWh/săptămână  
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)  
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

#### MF237w:

Maxim: aprox. 1120 W  
În standby: aprox. 5,1 W  
Mod inactiv: aprox. 1,2 W  
Oprit: 0,5 W sau mai puțin  
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,7 kWh/săptămână  
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)  
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

### Niveluri de zgomot

Presiune sonoră<sup>6</sup>:  
Activ: 51 dB la imprimarea alb-negru  
Standby: inaudibil

Intensitate acustică<sup>6</sup>:  
Mod activ: 66 dB sau mai puțin la imprimarea alb-negru  
Standby: 43 dB sau mai puțin

### Consumabile

#### Cartușe

Cartuș 737 (2.400 de pagini <sup>9)</sup>)<sup>10</sup>

#### Accesorii

Numai MF237w: TEL 6 KIT (receptor de telefon)

### Note de subsol

<sup>[1]</sup> Scanare cu utilitarul MF Scan

<sup>[2]</sup> Scanare cu utilitarul MF Scan (pentru toate modelele) sau Canon PRINT Business (numai pentru MF232w și MF237w)

<sup>[3]</sup> Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1

<sup>[4]</sup> Distribuție numai pe web. Linux acceptă imprimarea (pentru toate modelele) și scanarea (numai pentru MF237w)

<sup>[5]</sup> Scanarea în rețea nu este acceptată

<sup>[6]</sup> Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

<sup>[7]</sup> În modul wireless, consumul este de 2,0W

<sup>[8]</sup> Testat în conformitate cu ISO7779 și declarat conform ISO9296

<sup>[9]</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19752

<sup>[10]</sup> Imprimanta este livrată împreună cu cartușul inițial (900 de pagini)

## Imprimante laser multifuncționale monocrome construite pentru viteză și fiabilitate, ideale pentru acasă și birouri mici.

Imprimare, copiere, scanare și transmitere faxuri la o calitate înaltă<sup>1</sup> cu imprimantele laser compacte monocrome rapide, fiabile și ușor de utilizat.

Data începerii vânzării: 1 noiembrie 2016



### Detalii despre produs:

| Denumire produs | Cod Mercury | Cod EAN       |
|-----------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF231  | 1418C051AA  | 4549292065411 |
| i-SENSYS MF232w | 1418C043AA  | 4549292065350 |
| i-SENSYS MF237w | 1418C030AA  | 4549292065237 |

### Accesorii opționale:

| Denumire produs       | Cod Mercury | Cod EAN       |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Kit Telefon 6 UE (CW) | 0752A065AA  | 4960999537214 |
| Kit Telefon 6 UK (CW) | 0752A063AA  | 4960999453897 |
| Kit Telefon 6 SA (CW) | 0752A064AA  | 4960999453927 |

### Consumabile:

| Denumire produs | Cod Mercury | Cod EAN       |
|-----------------|-------------|---------------|
| Cartuș 737      | 9435B002AA  | 4549292014501 |

### Dimensiuni/informații logistice:

| Denumire produs | Cod Mercury | Tip de pachet     | Cantitate per pachet | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (kg) |
|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| i-SENSYS MF237w | 1418C030AA  | Cutie             | 1                    | 532          | 505         | 483           | 17            |
|                 |             | Palet             | 8                    | 1070         | 1016        | 968           | 137           |
|                 |             |                   | 12                   | 1070         | 1016        | 1451          | 205           |
|                 |             | Container 40ft HC | 440                  |              |             |               |               |

| Denumire produs | Cod Mercury | Tip de pachet     | Cantitate per pachet | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (kg) |
|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| i-SENSYS MF231  | 1418C051AA  | Cutie             | 1                    | 532          | 505         | 420           | 15            |
| i-SENSYS MF232w | 1418C043AA  | Palet             | 8                    | 1070         | 1016        | 842           | 121           |
|                 |             |                   | 12                   | 1070         | 1016        | 1262          | 181           |
|                 |             | Container 40ft HC | 440                  |              |             |               |               |

### Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș inițial Canon
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- DVD-ROM cu software pentru utilizator
- Card de garanție
- Cablu de telefon

Notă de subsol:

<sup>1</sup> numai pentru MF237w

**Canon**