



# Seria de imprimante multifuncționale HP LaserJet Enterprise flow M830

Produsul ideal pentru conectarea utilizatorilor și accelerarea fluxurilor de lucru din firmă. Capabilitățile avansate ale acestui echipament MFP de elită le permit echipelor să partajeze documentele fără întârziere. Imprimați simplu lucrări mari și le finisați profesional pe o gamă de dimensiuni de hârtie de până la A3.



## Oferiți-le grupurilor de lucru viteza de care au nevoie.

- Oferiți-i personalului din departamente posibilitatea de a scana cu încredere. HP EveryPage detectează pe loc erorile de preluare a paginilor, precum și alte erori potențiale.
- Faceți documentele scanate ușor de localizat și de preluat. Creați fișiere scanate în care se pot face căutări cu ușurință, utilizând software-ul încorporat de recunoaștere optică a caracterelor.
- Scanați și trimiteți ușor documente către Microsoft®SharePoint® într-un singur pas.
- Simplitate multilaterală – toți utilizatorii pot imprima utilizând un driver comun<sup>3</sup>.

## Țineți afacerea în mișcare.

- Faceți economii prelucrând ambele fețe: capturați documentele mai rapid prin scanare față-verso la o singură trecere.
- Lucrați simplu și eficient: imprimați, scanați, copiați și trimiteți faxuri utilizând ecranul senzitiv color intuitiv și trageți afară tastatura pentru a introduce informațiile despre fișiere.
- Adăugați caracteristici de finisare – oferiți-le utilizatorilor instrumentele cu care să poată organiza documentele mai rapid și mai convenabil. Capsați, stivuiți, pliați și perforați cu accesoriile de finisare opționale încorporate în echipamentul MFP<sup>4</sup>.
- Nu așteptați – imprimați imediat cu tehnologia Instant-on.

## Bucurați-vă de o eficiență sporită prin imprimarea mobilă.

- Oferiți-le utilizatorilor accesul direct la echipamentul MFP prin imprimare Wireless direct<sup>1</sup>.
- Profitați de imprimarea mobilă printr-o atingere cu tehnologia NFC (Near Field Communications): activați caracteristica de atingere-pentru-imprimare de la dispozitivele mobile<sup>2</sup>.
- Permiteți-le utilizatorilor să imprime oricând, practic de oriunde – de la smartphone-uri, tablete și PC-uri utilizând HP ePrint<sup>5</sup>.
- Imprimare simplă pentru Apple® – oferiți-le utilizatorilor puterea de a imprima în mod wireless de la iPad®, iPhone® sau iPod touch® utilizând Apple AirPrint™<sup>6</sup>.

## Investiți o dată, vă extindeți ușor și gestionați eficient.

- Extindeți-vă opțiunile: actualizați-vă cu ușurință firmware-ul cu cele mai recente și mai noi caracteristici și integrați simplu soluțiile de mâine.
- Creșteți eficiența firmei: monitorizați și controlați centralizat imprimantele cu instrumentul lider în domeniu HP Web Jetadmin<sup>7</sup>.
- Aplicați politici la nivelul întregului inventar pentru a proteja toate dispozitivele HP cu HP Imaging and Printing Center<sup>8</sup>.
- Protejați-vă cu încredere datele sensibile trimise către MFP, cu ajutorul hard diskului HP securizat de înaltă performanță.

<sup>1</sup> Funcția de imprimare Wireless direct face parte din configurația standard a echipamentului HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (cu NFC și Wireless direct) D7P68A și poate fi adăugată ca opțiune la HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Dispozitivul mobil poate necesita o aplicație sau un driver. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța față de imprimantă. Pentru detalii, consultați [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>2</sup> Capabilitatea de atingere-pentru-imprimare face parte din configurația standard a echipamentului HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (cu NFC și Wireless direct) D7P68A și poate fi adăugată ca opțiune la HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimarea prin NFC (Near Field Communication). Pentru o listă de dispozitive acceptate, consultați [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>3</sup> Driverul de imprimare universal HP este gratuit și poate fi descărcat de la [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).

<sup>4</sup> Opțiunile pentru manevrarea hârtiei depind de configurația de ieșire selectată la momentul achiziției.

<sup>5</sup> Necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP activată pentru Web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, consultați [hpconnected.com](http://hpconnected.com)). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Durata de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.

<sup>6</sup> Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din generația a 3-a sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea ca dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

<sup>7</sup> HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>8</sup> HP Imaging and Printing Security Center trebuie achiziționat separat.



## Prezentarea produsului

Echipament HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z prezentat cu accesoriul capsator/stivuitor:

1. Alimentator automat de documente de 200 de coli cu scanare față-verso printr-o singură trecere și HP EveryPage cu detectare ultrasonică a alimentării duble
2. Panou de control intuitiv pivotant cu ecran senzitiv color de 20,3 cm (8 inchi), cu firmware FutureSmart și previzualizare a scanării
3. Buton Reședință (revine la ecranul de reședință)
4. Locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții pentru modulul NFC/wireless pentru imprimare Wireless direct, atinge și prindeaza
5. Port USB cu acces simplu
6. Scannerul cu suport de sticlă funcționează cu originale cu dimensiuni de până la A3 (11 x 17 in)
7. Tastatură retractabilă
8. Tava 1 multifuncțională pentru 100 de coli manevrează suporturi grele particularizate de până la 199 g/m<sup>2</sup> tratate (53 lb)
9. Ușa frontală permite accesul comod la cartușul de toner HP all-in-one
10. Ușa din stânga permite accesul la cuptor și la duplexor
11. Accesoriu de ieșire capsator/stivuitor
12. Ușile din partea dreaptă permit accesul pentru eliminarea blocajelor
13. Cele două tăvi de intrare de 500 de coli acceptă suporturi de până la A3 (11 x 17 in)
14. Tava de intrare de mare capacitate de 3.500 de coli acceptă suporturi de format A4/Letter
15. Imprimare automată față-verso încorporată
16. Porturi de intrare/ieșire



## Scurtă descriere a seriilor



### Imprimantă multifuncțională HP LaserJet Enterprise flow M830z

- imprimare, copiere, scanare, trimitere digitală, fax
- viteză de imprimare/copiere alb-negru de până la 56 ppm
- până la 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
- procesor de 800 MHz
- 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
- 1 locaș de integrare hardware
- RAM de 1,5 GB
- hard disk HP securizat de înaltă performanță (320 GB)
- tavă multifuncțională de 100 de coli
- 2 tăvi de intrare de câte 500 de coli
- tavă de intrare de mare capacitate de 3500 coli
- alimentator automat de documente (ADF) pentru 200 de coli

### Imprimantă multifuncțională HP LaserJet Enterprise flow M830z cu NFC/Wireless direct

- Ca HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z cu:
- modul de imprimare NFC (Near Field Communications) și Wireless direct

## Accesorii recomandabile



**CZ994A**  
**Capsator/stivitor HP LaserJet**  
 Capsatorul/stivitorul HP LaserJet asigură operații automate de capsare și stivuire, pentru eficiență îmbunătățită și capacitate de ieșire crescută.



**CZ996A**  
**Capsator/stivitor HP LaserJet cu perforator 2/4**  
 Capsatorul/stivitorul HP LaserJet cu perforator de 2/4 găuri asigură operații automate de capsare și stivuire, pentru eficiență îmbunătățită și capacitate de ieșire crescută.



**CZ285A**  
**Dispozitiv creare/finisare broșuri HP LaserJet**  
 Dispozitivul HP LaserJet pentru crearea/finisarea broșurilor vă oferă posibilitatea de a crea la sediu documente finisate mai complexe, fără a fi nevoie să apelați la servicii externe, economisind astfel timp și bani.



**C8091A**  
**Cartuș cu capse HP reumplut (5000 de capse) pentru accesoriu de capsator/stivitor**  
 Rezervele de cartuș de capse HP vă oferă mai mult la un preț convenabil și vă asigură că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la înlocuirea frecventă a cartușului. Fiecare rezervă conține 5000 de capse.



**J8026A**  
**Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB**  
 Rămâneți productiv și conectați în mișcare cu imprimarea mobilă HP ePrint. Serverul de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB vă permite să conectați wireless dispozitive de imprimare, astfel încât puteți localiza imprimantele și echipamentele MFP oriunde aveți nevoie.

## Informații pentru comandă



**Imprimantă multifuncțională HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A)**  
 HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 40.000 de pagini); mască de tastatură; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de inițiere, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; 2 tăvi de câte 500 de coli; 1 tavă de mare capacitate de 3500 de coli; fax încorporat; posibilitate de alegere a dispozitivului de ieșire pentru manevrarea hârtiei. Imprimanta trebuie comandată cu unul din cele trei accesorii de ieșire pentru hârtie.



**Imprimantă multifuncțională HP LaserJet Enterprise flow M830z cu NFC/Wireless direct (D7P68A)**  
 HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (cu NFC și Wireless direct); modul NFC (Near Field Communication); cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 40.000 de pagini); mască de tastatură; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de inițiere, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; 2 tăvi de câte 500 de coli; 1 tavă de mare capacitate de 3500 de coli; fax încorporat; posibilitate de alegere a dispozitivului de ieșire pentru manevrarea hârtiei. Imprimanta trebuie comandată cu unul din cele trei accesorii de ieșire pentru hârtie.

## Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii	
<b>CZ994A</b>	Capsator/stivitor HP LaserJet
<b>CZ996A</b>	Capsator/stivitor HP LaserJet cu perforator 2/4
<b>CZ285A</b>	Dispozitiv creare/finisare broșuri HP LaserJet
<b>C8091A</b>	Cartuș cu capse HP reumplut (5000 de capse) pentru accesoriu de capsator/stivitor
<b>A7W13A</b>	Kit mască tastatură HP LaserJet, daneză/franceză-Elveția/germană-Elveția
<b>CC383A</b>	Pachet cu 2 cartușe HP de câte 2000 capse pentru dispozitivul de finisare a broșurilor
Conectivitate	
<b>J8026A</b>	Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
<b>J8029A</b>	Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w

Consumabile	
<b>C1P70A</b>	Set de înlocuire rolă ADF HP LaserJet
<b>C2H57A</b>	HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit
<b>CF325X</b>	HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 40.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă.

Service & asistență	
<b>U8C80E</b>	asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M830 MFP, 3 ani
<b>U8C83E</b>	asistență hardware HP în 4 ore 9x5 pentru LaserJet M830 MFP, 3 ani
<b>U8C81E</b>	asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M830 MFP, 4 ani
<b>U8C82E</b>	asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M830 MFP, 5 ani
<b>U8D04PE</b>	asistență hardware HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M830 MFP, 1 an
<b>U8D05PE</b>	asistență hardware HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M830 MFP, 2 ani
<b>U8D06PE</b>	asistență hardware HP postgaranție în 4 ore 9x5 pentru LaserJet M830 MFP, 1 an

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>  
 Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor și pentru alte soluții, vă rugăm să accesați catalogul Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitățile reale variază considerabil în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). Capacitățile reale variază considerabil în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies)

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

# Specificații tehnice

<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser		
<b>Viteză de imprimare</b>	A4 negru: Până la 56 ppm A3 negru: Până la 28 ppm Prima pagină imprimată alb-negru (A4): În numai 9,5 s Valori măsurate utilizând ISO/IEC 24734, fiind exclus primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului		
<b>Procesor</b>	800 MHz		
<b>Memorie</b>	1,5 GB		
<b>Unitate de disc fix</b>	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capacități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disk)		
<b>Imprimare</b>	Calitate Rezoluție Limbaje imprimantă Fonturi  Volum de lucru (lunar, A4) Volum de pagini lunar recomandat Marginile imprimării (mm)	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), tehnologie HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Negru: Până la 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativ (v 1.4) 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL; 92 de fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts Până la 300.000 pagini 15.000 – 50.000 Sus: 2,0 mm. Stânga: 2,0 mm. Dreapta: 2,0 mm. Jos: 2,0 mm	
<b>Fax</b>	Da Viteză modem Conformitate Telecom Memorie fax Modem Rezoluție fax  Apelare rapidă	33,6 kbps Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Până la 500 pagini 33,6 kbps Standard: 200 x 100 dpi. Excelent: 200 x 200 dpi, 256 de niveluri de gri. Superfine: 300 x 300 dpi, 256 de niveluri de gri. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru faxuri recepționate) Până la 100 de numere	
<b>Transmitere digitală</b>	Formate de fișiere  Caracteristici	Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cvt) Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; scanare către SharePoint; salvare pe unitate USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL. Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală	
<b>Scanare</b>	Viteză de scanare (A4) Viteză de scanare duplex (A4) Tip Rezoluție de scanare Adâncime biți Nivele de gri Suprafață scanabilă Zonă scanabilă (din ADF)	Până la 70 ppm (alb-negru), până la 68 ppm (color) Până la 85 ipm (alb-negru), până la 63 ipm (color) Plan, ADF. Scanare color: Da Optic: Maximum 600 dpi 24 biți 256 Dimensiune minimă suport: Nu există minimum. Dimensiune maximă suport: 297 x 432 mm Dimensiune minimă suport: 68 x 127 mm. Dimensiune maximă suport: 297 x 432 mm	
<b>Copiere</b>	Viteză de copiere Rezoluție copie Mai multe copii Reducere/Mărire	A4 negru: Până la 56 cpm Până la 600 x 600 dpi Până la 999 de copii 25 la 400%	
<b>Manipulare suport</b>	<b>Intrare:</b> Tava 1  Tava 2, 3 Tava 4, 5  ADF  <b>Ieșire:</b>	<b>Capacitate</b> coli: 100; plcuri: 100; etichete: 100  coli: 500; etichete: cantități mici Intrare de mare capacitate, tava 4: coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli: 2000 (numai A4) coli: 200	<b>Greutate</b> 60 - 220 g/m <sup>2</sup>  60 - 199 g/m <sup>2</sup> Intrare de mare capacitate: 60 - 199 g/m <sup>2</sup>  45 - 199 g/m <sup>2</sup>  <b>Dimensiune</b> A3; A4; A5; RA3; B4; B5; cărți poștale (JIS dublu); plcuri (DL, C5, B5) A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 - 297 x 431,8 mm Intrare de mare capacitate: A4; 210 x 297 mm  Alimentare margine scurtă: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), cecuri bancare; alimentare margine lungă: A4, A5, B5 (JIS)
<b>Tipuri suport</b>	Hârtie (flexibilă, color, cu antet, simplă, prețipărită, continuă, recidată, aspră), etichete, carduri, suport transparent		
<b>Interfață și conectivitate</b>	Standard: <b>CF367A</b> : 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locaș de integrare hardware; 2 porturi gazdă USB interne; <b>D7P68A</b> : 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; NFC/Wireless; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 2 porturi gazdă USB interne;		
<b>Compatibilitate sisteme de operare</b>	Windows 8 (32 biți și 64 biți); Windows 7 SP1 sau superior (32 biți și 64 biți); Windows Vista (32 biți și 64 biți); Windows XP SP3 (64 biți); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți); Windows Server 2008 R2 (64 biți); Windows Server 2012 (64 biți); (Pentru compatibilitate cu Microsoft IPv6 utilizați Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional și Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64 biți); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 sau superior; RED HAT Linux 7.x sau superior; Solaris® 2.5 sau superior (numai pentru sisteme SPARC); SUSE Linux 8.x sau superior; HP-LUX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 sau superior; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. hp.com/support/tjflowMFPMB30; hp.com/go/hpsc; hp.com/support		
<b>Compatibilitate sisteme de operare rețea</b>	Windows 8 (32 biți și 64 biți); Windows 7 SP1 sau superior (32 biți și 64 biți); Windows Vista (32 biți și 64 biți); Windows XP SP3 (64 biți); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți); Windows Server 2008 R2 (64 biți); Windows Server 2012 (64 biți); (Pentru compatibilitate cu Microsoft IPv6 utilizați Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional și Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64 biți); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 sau superior; RED HAT Linux 7.x sau superior; Solaris® 2.5 sau superior (numai pentru sisteme SPARC®); SUSE Linux 8.x sau superior; HP-LUX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 sau superior; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion		
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Windows 8; Windows 7 SP1+; Windows Vista; Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 biți); Windows Server 2012 (64 biți); Windows XP (SP2+); unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet; Universal Serial Bus dedicat (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală (Universal Serial Bus) dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea (pentru cerințele sistemului hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați apple.com)		
<b>Software standard</b>	Driver de imprimantă separat HP PCL 6, Mac SW Link to Web (program de instalare pentru Mac), program de instalare pentru Windows		
<b>Panou de control</b>	Afișaj LCD color de 20,3 cm cu ecran senzitiv capacitiv; afișaj rotativ (lunghi reglabili); buton Reședință capacitiv iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware		
<b>Alimentare curent</b>	Cerințe: Tensiune de alimentare: 220 - 240 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A. Consum: 1030 W (imprimare), 60 W (pregătit), 6,0 W (repaus), 0,3 W (oprit). Consum tipic de energie: 5,0 kWh/șăptămână. Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare; imprimanta se poate defecta și nu veți beneficia de garanția produsului. Valorile pot fi modificate; pentru informații actualizate, consultați hp.com/support.		
<b>Dimensiuni (L x A x I)</b>	Despachetat: 1650 x 715 x 1100 mm; Împachetat: 856 x 838 x 1561 mm		
<b>Greutate</b>	Despachetat: 204 Kg (cu capsator și perforator), 223 kg (cu dispozitiv pentru broșuri); Împachetat: <b>CF367A</b> : 155,9 kg; <b>D7P68A</b> : 156,5 kg;		
<b>Gestionarea imprimantei</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Gestiunea securității</b>	Gestionarea identităților: autentificare Kerberos, autentificare LDAP; 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de dectoseane); rețea: IPsec/firewall cu certificat, cheie pre-partajată și autentificare Kerberos, acceptă plug-in de configurare IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare unitate de stocare, PDF criptat (utilizează bibliotecă din Microsoft validate criptografic FIPS 140), e-mail criptat, ștergere securizată, SSL/TLS (HTTSP), acreditări criptate dispozitiv: slot pentru încuietorea de securitate, dezactivare port USB, locaș de integrare hardware pentru soluții de securitate; gestionarea securității: compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center		
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură de funcționare: de la 10 la 32,5°C. Temperatură de funcționare recomandată: de la 10 la 32,5°C. Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 10 - 80% RH. Temperatură de stocare: De la 0 până la 40°C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH		
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 7,5 dB(A); Emisii de presiune acustică: 58 dB(A)		
<b>Certificări</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Standarde de reglementare: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); EN 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); Certificat GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. ENERGY STAR: Da		
<b>Garanție</b>	Garanție limitată de un an, la sediu Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.		

http://www.hp.com/ro

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 09/13 4AAA-8381ROE

