



# HP LaserJet Pro MFP M125nw

Produs ideal pentru birourile în care sunt necesare operații simple și convenabile de imprimare, copiere și scanare. Acest model HP LaserJet Pro MFP se instalează simplu și oferă documente curate și clare, iar dimensiunea compactă îi permite să fie amplasat în spații restrânse.



## Extindeți posibilitățile de imprimare – configurați oriunde, cu funcția de imprimare wireless încorporată<sup>1</sup>.

- Configurați, imprimați și partajați simplu, utilizând conectivitatea Ethernet sau wireless încorporată<sup>1</sup>.
- Țineți pasul cu ritmul afacerii: imprimați și copiați la viteze de până la 20 ppm.
- Obțineți prima pagină în numai 9,5 secunde.

## Imprimați așa cum doriți.

- Imprimați simplu, practic de oriunde utilizând telefonul inteligent, tableta și PC-ul, cu HP ePrint și Apple® AirPrint™<sup>2, 3</sup>.
- Imprimați cu ușurință de la dispozitive mobile – fără rețea – utilizând imprimarea Wireless direct<sup>4</sup>.
- Conectați echipamentul MFP direct la PC/Netbook prin portul USB 2.0 de mare viteză inclus.

## Gestionați cu succes activitățile esențiale.

- Accelerați lucrul cu documentele și stabiliți ritmul pentru succes utilizând un MFP care imprimă, copiază și scanează rapid.
- Începeți imediat cu HP Smart Install – fără a avea nevoie de CD<sup>5</sup>.
- Copiați simplu ambele fețe ale unei cărți de identitate sau alte documente mici cu două fețe pe o singură pagină.
- Control simplificat – începeți să imprimați imediat, datorită unui panou de control intuitiv și simplu de utilizat.



<sup>1</sup> Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la imprimantă. <sup>2</sup> Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc. <sup>3</sup> Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil să fie în aceeași rețea cu imprimanta sau să aibă conexiune Wireless direct la imprimantă. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanță necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, poate fi necesară o aplicație sau un software. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziționat separat. Consultați furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultați [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). <sup>4</sup> Pot fi necesare o aplicație sau un driver pentru a utiliza HP Wireless direct. Pentru mai multe informații, consultați [hpconnected.com](http://hpconnected.com). Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. <sup>5</sup> HP Smart Install funcționează numai cu Microsoft® Windows®.





# HP LaserJet Pro MFP M125nw

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Funcții	Imprimare, copiere, scanare
Tehnologie de imprimare	Laser
Limba de imprimantă standard	PCLm/PCLmS
Viteză de imprimare	<b>A4 negru:</b> Până la 20 ppm; <b>Prima pagină alb-negru imprimată:</b> În numai 9,5 s
Opțiuni de imprimare duplex	Manual (este asigurat suport în driver)
Rezoluție de imprimare	<b>Negru (optim):</b> Până la 600 x 600 dpi;
Rezoluția tehnologiei de imprimare	FastRes 600; FastRes 1200
Funcții software inteligente ale imprimantei	Smart Install, HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, imprimare Wireless direct, server Web încorporat
Volum de lucru	<b>Lunar, A4:</b> Până la 8000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat	250 - 2000
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Nimic
Viteză de copiere	<b>Negru (A4):</b> Până la 20 cpm
Rezoluție copie	<b>Negru (text și grafică):</b> Până la 300 x 300 dpi; <b>Color (text și grafică):</b> Până la 400 x 600 dpi
Număr maxim de copii	Până la 99 de copii
Redimensionarea copierii	25 la 400%
Setarea copierii	Număr de copii; mai luminos/mai întunecat; micșorare/mărire; optimizare (ciornă, text, mixt, imagine); dimensiune hârtie
Funcții software inteligente ale copiatorului	Până la 99 copii multiple; micșorare/mărire de la 25% până la 400%; contrast (mai deschis/mai închis); rezoluție (calitate copiere), copiere CI
Tip scanare	Plan
Viteză de scanare (A4)	Până la 7 ppm (alb-negru), până la 5 ppm (color)
Scanare color	Da
Rezoluție de scanare	<b>Hardware:</b> Până la 1200 x 1200 dpi; <b>Optic:</b> Până la 1200 dpi
Nivele de gri/Adâncime biți	256; 24 biți
Format fișier scanat	Software-ul de scanare pentru Windows acceptă formatele: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; software-ul de scanare pentru Mac acceptă formatele: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF în care se poate căuta, RTF, TXT
Moduri de intrare scanare	Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) sau Device Stage (Windows 7, Windows 8); software compatibil TWAIN sau compatibil WIA
Versiune TWAIN	Versiunea 1.9
Tehnologie de scanare	Contact Image Sensor (CIS)
Dimensiune maximă scanare	Plan: 216 x 297 mm
Funcționalități standard pentru transmitere digitale	Scanare către e-mail prin software HP; scanare către aplicație prin software HP; scanare către fișier prin software HP
Conectivitate standard	Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wireless 802.11b/g/n
Capabilitățile rețelei	Prin rețea 10/100 Base-TX integrată
Protocoloale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (numai suport pentru cozi neprelucrate), imprimare prin servicii Web; descoperire: SLP, Bonjour, descoperire servicii Web; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (legătură cu stare nedeterminată – local și prin ruter, cu stare determinată prin DHCPv6); gestionare: SNMPv1, HTTP
Capabilitate wireless	Da, WiFi 802.11b/g/n încorporat
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint, imprimare directă wireless, Apple AirPrint™
Panou de control	LCD cu 2 linii; butoane (Sus, Jos, OK, Anulare, Înapoi, Configurare, Număr de copii, Închis/Deschis, Copiere mono, Meniu copiere, ePrint, Wireless, Alimentare); 4 indicatoare cu LED-uri (Atenție, Pregătit, Alimentare, Wireless)
Memorie standard	128 MB
Upgrade memorie	Nu se poate extinde
Viteză procesor	600 MHz
Tipuri suport acceptate	Hârtie (simplă, LaserJet), plicuri, folii transparente, etichete, cărți poștale
Dimensiuni de suporturi acceptate	A4; A5; plicuri (ISO, DL, C5, B5); cărți poștale
Dimensiuni suporturi personalizate	76 x 127 la 216 x 356 mm
Greutăți suport în funcție de calea de trecere a hârtiei	<b>Tava 1:</b> 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Manipulare suport	tavă intrare de 150 coli; Sertar de 100 coli cu fața în jos; <b>Opțiuni duplex:</b> Manual (este asigurat suport în driver); <b>Alimentator de plicuri:</b> Nu; <b>Tăvi de hârtie standard:</b> 1; <b>Capacități de intrare:</b> Capacitate maximă de intrare: Până la 150 de coli, Până la 10 plicuri; <b>Capacități de ieșire:</b> Capacitate maximă de ieșire: Până la 100 de coli

Ce se găsește în cutie	<b>CZ173A:</b> HP LaserJet Pro MFP M125nw; cartuș HP LaserJet negru inițial preinstalat (~700 pagini); ghid de instalare, ghid cu noțiuni introductive, ghidul utilizatorului, pliant de asistență, ghid de garanție; software și documentație pentru imprimantă pe CD; cablu de alimentare; cablu USB
Consumabile	<b>CF283A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 83A negru
Software inclus	Windows: program de instalare/dezinstalare HP, driver de imprimare HP PCLmS, driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWAIN, HP Scan, Alerte de stare, Actualizare HP, DXP; Mac: program de instalare/dezinstalare HP, driver de imprimare HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Sisteme de operare compatibile	Instalări complete de software acceptate pe: Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows XP (32 biți) (SP2 sau superior); instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 biți/64 biți) (SP1 sau superior), Windows XP (64 biți) (SP2 sau superior); Mac OS X v10.6.8 sau superior; Linux: verificați asistența online pentru Linux: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html">hplipopensource.com/hplip-web/install.html</a>
Cerințe minime de sistem	<b>PC:</b> Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows XP (32 biți) (SP2 sau superior); sunt necesari 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk (CD și pachet Web); sunt necesari 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk (pentru Smart Install); RAM instalat de 512 MB; CD-ROM/DVD sau Internet; port USB sau de rețea <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6; procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; 500 MB de spațiu disponibil pe hard disk; CD-ROM/DVD-ROM sau Internet; port USB sau de rețea
Gestiunea imprimantei	HP Device Toolbox; Alerte de stare (instalare implicită)
Gestiunea securității	Server Web încorporat protejat prin parolă în rețea; 802.11: WEP, WPA, WPA2; modificarea parolei pentru comunitatea SNMPv1
Alimentare curent	<b>Tip sursă de alimentare:</b> Sursă alimentare încorporată <b>Cerințe de alimentare:</b> Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) <b>Consum tipic de electricitate (TEC):</b> 0,502 kWh/săptămână <b>Consum energie:</b> 465 W (imprimare), 110 W (copiere), 2,2 W (pregătit), 0,7 W (repaus/oprire automată), 0,1 W (oprire manuală). Consum tipic de energie: 0,502 kWh/săptămână. <b>Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei:</b> tehnologie HP Auto-On/Auto-Off
Acustică	<b>Emisii de putere acustică:</b> 6,1 B (A) <b>Emisii de presiune acustică:</b> 48 dB (A)
Mediu de funcționare	<b>Temperatură de funcționare:</b> De la 17,5 la 25 °C <b>Temperatură de funcționare recomandată:</b> De la 17,5 la 25 °C <b>Variație temperatură stocare:</b> -20 - 60°C <b>Interval de umiditate de funcționare recomandat:</b> 30 - 70% RH <b>Interval de umiditate pt. nefuncționare:</b> 10 - 90% RH <b>Umiditate de funcționare:</b> 10 - 80% RH
Certificările produsului	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Clasa B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa B/ICES-003, Vers. 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune; <b>Certificări de siguranță:</b> IEC 60950-1:2005 +A1 ( Internațional), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (UE), IEC 60825-1:2007, licență GS (Europa), EN 60825-1:2007 (dispozitiv laser/LED Clasa 1), Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune.; <b>ENERGY STAR:</b> Da
Dimensiuni (L x A x İ)	<b>Dimensiunile produsului:</b> 420 x 365 x 254 mm <b>Dimensiuni maxime produs:</b> 420 x 438 x 254 mm <b>Dimensiuni pachet:</b> 497 x 332 x 350 mm
greutate produs	8,0 kg
Garanție	Garanție limitată de un an. Garanția poate varia în funcție de țară/regiune, conform legilor locale. Consultați <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> pentru opțiuni de servicii și asistență HP premiate, disponibile în țara/regiunea dvs.
Țara de origine	Fabricat în China
Opțiuni de servicii și asistență	<b>UH757E</b> HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 3 ani <b>UH761E</b> HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante LaserJet, 3 ani. (UH757E: numai în Austria, Țările baltice, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UH761E: toate țările din EMEA).

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitați site-ul nostru Web la <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro MFP M125nw CZ173A

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site. Celelalte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără notificări prealabile.

Publicat în EMEA Ianuarie 2014 4AA5-0205ROE