






## Activități obișnuite efectuate la telefon

Vizualizați ajutorul online pe telefon	Apăsăți  .
Efectuați un apel	Treceți în mod „scos din furcă” înainte sau după ce formați un număr.
Reapelați un număr	Apăsăți pe <b>Reapl.</b> Sau, apăsați butonul Navigare în timp ce receptorul este în furcă, pentru a vedea jurnalul Apeluri efectuate.
Comutați pe receptor în timpul unui apel	Ridicați receptorul.
Comutați pe difuzor sau pe căști în timpul unui apel	Apăsăți  sau  , puneți receptorul în furcă.
Dezactivați sunetul pe telefonul dvs.	Apăsăți  .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Apăsăți  pentru a alege un jurnal de apeluri. Pentru a apela, evidențiați o listă și treceți în modul „scos din furcă”.
Editați un număr	Apăsăți <b>EditApel</b> , << sau >>.
Plasați/reluați un apel din așteptare	Apăsăți Așteptare sau <b>Reluare</b> .
Transferați un apel la un nou număr	Apăsăți pe <b>Transfer</b> , introduceți numărul, apoi mai apăsați o dată pe <b>Transfer</b> .
Efectuați un apel intercom	Apăsăți <b>butonul intercom</b> , <b>introduceți un număr dacă este necesar și vorbiți după ce auziți tonul</b> .
Începeți un apel conferință standard (ad-hoc)	Apăsăți <b>mai mult</b> > <b>Confrn</b> , apăsați participantul, apoi apăsați din nou pe <b>Confrn</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15198-01



### REFERINȚE RAPIDE



## Telefoanele IP Cisco Unified 7962G și 7942G pentru Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP și SIP)

Definiții pentru chei soft  
Pictogramele de pe ecranul telefonului  
Pictograme tip buton  
Activități obișnuite efectuate la telefon



















## Definiții pentru chei soft












<b>Actual.</b>	Reîmprospătați conținutul
<b>Alt.</b> (numai SCCP)	Alăturați apelurile existente pentru a crea o conferință
<b>Apel nou</b>	Efectuați un nou apel
<b>ApelAbr</b>	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
<b>Apelare</b>	Formați un număr de telefon
<b>Căutare</b>	Căutați o listă de directoare
<b>Confrn</b>	Creați un apel conferință
<b>Detalii</b> (numai SCCP)	Deschideți înregistrarea Detalii, pentru un apel cu mai mulți participanți, din jurnalele Apeluri pierdute și Apeluri permise
<b>DevIm</b>	Trimiteti sau redirectionați un apel la un sistem de mesagerie vocală
<b>EditApel</b>	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
<b>Elimin.</b>	Eliminați un participant la conferință
<b>Eliminare</b>	Restabiliți setările la valorile lor implicite
<b>ElimUltAp</b>	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
<b>FortareC</b>	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
<b>Golire</b>	Ștergeți înregistrări sau setări
<b>Ieșire</b>	Reveniți la ecranul anterior
<b>IntrareF</b>	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
<b>Înapoi</b>	Reveniți la subiectul anterior din Ajutor
<b>Închid.</b>	Închideți fereastra curentă
<b>Întâln.</b>	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire
<b>Legături</b>	Vizualizați subiecte de Ajutor corelate
<b>ListConf</b>	Vizualizați participanții la conferință

<b>mai mult</b>	Afișați chei soft suplimentare
<b>ModVideo</b> (numai SCCP)	Alegeți un mod de afișare video
<b>ND</b>	Activați/dezactivați Nu deranjați (ND)
<b>Parcare</b>	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
<b>PrelAlt</b>	Răspundeți la un apel care sună la un grup asociat
<b>PrelGrp</b>	Răspundeți la un apel care sună la alt grup
<b>Preluare</b>	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
<b>Princip.</b>	Afișați meniul principal de Ajutor
<b>QRT</b>	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
<b>Răspuns</b>	Răspundeți la un apel
<b>Reapelare</b>	Reapelați cel mai recent număr format
<b>RedirTot</b>	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
<b>Reluare</b>	Reluați un apel plasat în așteptare
<b>RepApel</b>	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
<b>Revocare</b>	Revocați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
<b>Salvare</b>	Salvați setările alese
<b>Selectare</b>	Selecțați un element de meniu sau un apel
<b>Ștergere</b>	Ștergeți caracterele din dreapta cursorului când utilizați EditApel
<b>TermApel</b>	Deconectați apelul curent sau apelul intercom curent
<b>Transfer</b>	Transferați un apel
<b>TrnsfDir</b> (numai SCCP)	Transferați două apeluri între ele
<<	Ștergeți caracterele introduse
>>	Vă deplasați printre caracterele introduse










## Pictogramele de pe ecranul telefonului

### Starea liniei și apelului

	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Apel de intrare
	Scos din furcă
	În furcă
	Linie partajată în uz
	Mesaj în așteptare
	Apel autentificat
	Apel criptat
	Linie ocupată la apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (caracteristică BLF)
	Linie inactivă la apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (caracteristică BLF)
	Apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (stare linie necunoscută)
	Linie în starea Nu deranjați (caracteristică BLF)
	Linie intercom în stare inactivă
	Linie intercom în apel audio unidirecțional
	Linie intercom în apel audio bidirecțional
<b>Mod audio sau video</b>	
	Receptor în uz
	Căști în uz

	Difuzor în uz
	Video activat (numai SCCP)
<b>Acces la caracteristici</b>	
	Caracteristică asociată la buton
	Mobilitate asociată la buton
	Așteptare asociată la buton
	Conferință asociată la buton
	Transfer asociat la buton
	URL servicii telefonice asociat la buton
	Intrarea URL dintr-un jurnal de apeluri este gata de editare (numai SIP)
	Opțiune selectată
	Caracteristică activată

## Pictograme tip buton

	Mesaje
	Servicii
	Ajutor
	Directoare
	Setări
	Volum
	Difuzor
	Fără sonor
	Căști